

# KSP-100 系统升级指南

## 系统升级

BMB International Corp.

2016/4/1

# KSP-100 系统升级指南

## 系统升级

### 软件名称

KSP-100\_SystemUpdate\_Ver300\_201604  
KSP-100\_PCEditor\_Ver3000\_201604

### 软件版本

KSP-100\_SystemUpdate : Ver3.00  
KSP-100\_PCEditor : Ver3.0.0.0

### 发行日期

1/4/2016

### 系统版本要求

PC (Windows XP 或更高)

### 产品名称

KSP-100

### 版权所有

BMB International Corp.

### 重点

能够通过电脑端软件（新版本 3.0.0.0）与 KSP-100（新版本 3.00）相连接，调整系统默认主音量、默认麦克风音量、默认混响大小及默认音乐音量。  
请将设备及软件均升级至最新版本后使用新功能。

## 修改

1. 新版本的啸叫抑制功能（反馈抑制）不会对麦克风音质做修改。
2. 新功能“系统默认音量”对主音量、麦克风音量、混响大小及音乐音量起作用。将在 KSP-100 启动时自动加载。

## 设置步骤


1. 解压下载文件
2. 关闭 KSP-100
3. 通过 USB 接口连接 PC




4. 同时按下“MUSIC”、“OUTPUT”和“SELECT DOWN(V)”键，打开 KSP-100。




5. KSP-100 进入系统升级模式后将显示如下画面。




6. 在电脑上运行“KSP-100\_Update.exe”并按下“START”开始升级。




7. 当 KSP-100 升级完成后将显示如下画面。



8. 关闭 KSP-100 电源。重新开启。
9. 同时按下“MIC”与“MUSIC”键进入系统菜单。  
核对版本信息中是否“Version: 3.00”。



10. 运行出厂设置中的“all”完成安装。



## 最近修改

发行日期: 1/12/2013

软件版本: Ver2.01 (KSP-100\_SystemUpdate)

Ver2.0.0.1 (KSP-100\_PCEditor)

1. 修正音程控制功能  
可改变#7~原调 ~ b 7 的 15 级音程。  
【在 KSP-100 上如何操作】  
在首页菜单上按下“Exit Button”并使用音量大小键进行调整
2. 修改混响模式参数  
主要变更允许修改延时、混响参数等。
3. 修正啸叫抑制功能（反馈抑制）。  
修正传播方式将不会过多影响麦克风音质。
4. 低音炮均衡调整  
低音输出 4 段均衡，可调整不同音质。
5. 麦克风输入独立均衡调整  
均衡调整可分别调节 1,2 及 3,4 各路麦克风。
6. 增加自动开/关花道效果功能  
花道效果将随麦克风开/关自行调整。
7. 场景、混响效果模式修改  
为 BMB 音响用户设定了参考预设模式。
8. 电脑端软件（Version 2.0.0.1）操作、排版改进
  - 放大均衡图形
  - 允许直接输入各功能参数大小数值
  - 不通过 USP 连接 KSP-100 也能重启电脑端软件
  - 增加“重点光标重叠”开/关功能

开  
将光标移至想调节的功能参数上，参数部分变色即可直接调整。

关  
将光标移至想调节的功能参数上，点击选定后即可调整。